

LZ-800



1

-20

```

8   ALA5                                0      1   (
          ALA4                        )  2
9   ALA6                                0-5(0-5V  0-10V  0-20mA)  1-5(1-5V
          4-20mA)                        5V    20mA
10  ALA61
11  ALA62
12  ALA63                                0      1
13  ALA7
14  ALA8                                OFF      0.1  9.9
          0.1  9.9
15  SC                                0      1      ,2  MODBUS
16  BAUD                             600  19200
17  ADDR                             00  99  00
          CALIB
1   ENT      CAL                      52000
2           DD                        1  2  5
3           POINT  0  4
4           A/D      0  13                      0=0.0625
          1=0.125  2=0.25  3=0.5  4=1  5=2  6=5  7=10  8=20  9=40  10=50
          11=80  12=100  13=125
5           FLT  0  31                      0      31
6           SPAN
7           COO
8           CSP
          PASS
9           CSP                      CDP
          ENT                      ENT
          =      8V      ×      mV/V
          ASCII
          RS232      RS485      RS422
          0  1      ASCII ;      600  1200  2400  4800
9600  19200      7      1      EVEN;
          :STX  02H  +  2BH
-  2DH  CR  0DH  LF  0AH      0(30H)  1(31H)  2(32H)  3(33H)
4(34H)  5(35H)  6(36H)  7(37H)  8(38H)  9(39H)      00  99

```

A.

STX	W	D	a	b	c1	c2	c3	c4	c5	CR	LF
-----	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

W(57H)

D 44H
 a 0 4
 b “+” “-”
 c1 c2 c3 c4 c5 0 9 c5 1 2 5

STX	W	P	a	b	c1	c2	c3	c4	c5	CR	LF
-----	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

W(57H)

P 50H
 a 0 4
 b “+” “-”
 c1 c2 c3 c4 c5 0 9 c5 0 3
 A/D

STX	W	A	a	b	c1	c2	c3	c4	c5	CR	LF
-----	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

W(57H)

A 41H
 a 0 4
 b “+” “-”
 c1 c2 c3 c4 c5 0 9 c4 c5 00 13
 A/D

STX	W	F	a	b	c1	c2	c3	c4	c5	CR	LF
-----	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

W(57H)

F 46H
 a 0 4
 b “+” “-”
 c1 c2 c3 c4 c5 0 9 c4 c5 00 31

STX	W	R	a	b	c1	c2	c3	c4	c5	CR	LF
-----	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

W(57H)

TEL:0755-89233819

FAX:0755-89233919
 Email:info@ligentcn com

<http://www.ligentcn.com>

8Bit 8Bit 4 8Bit CRC 16Bit
Addr=01H 63H
REG1REG2=0002H
REG1REG2=0003H

9 E+	10 JK1-1	11 JK1-2	12 JK2-1	13 JK2-2	14 SH	15 L	16 N
1 S+	2 S-	3 E-	4 A	5 B	6 GND	7 0+	8 0-

()
1 S+
2 S-
3 E-
4 A RXD(RS232) 485+(RS485) TX+(RS422)